



## Leitor Manual de Código de Barras e/ou CMC-7

**Plug & Read!**



### Agilidade e comodidade na medida certa

Pensando em comodidade e praticidade, a **Nonus** desenvolveu a nova família **Homebank**, um equipamento compacto e de fácil manuseio. O leitor é indicado para uso em empresas que trabalham com um volume médio de documentos (boletos bancários e/ou cheques).

O **Homebank** é o menor leitor manual de Código de Barras e/ou CMC-7 do mundo, adequando-se perfeitamente no ambiente das pequenas empresas permitindo a leitura do código de barras (boletos) para o pagamento de contas via internet banking, na versão com leitura de CMC-7, ele também agiliza o recebimento e controle de cheques de academias, supermercados, lojas, escolas, restaurantes, etc.

A **Nonus** em seus mais de 20 anos sempre contou com uma equipe altamente treinada de desenvolvimento, vendas, suporte e assistência técnica aos clientes. A busca constante de aperfeiçoamento dos processos e produtos é atestada pela nossa Certificação ISO 9001-2000 e pela satisfação dos clientes da Nonus no Brasil e no exterior.



# Homebank

Leitor Manual de Código  
de Barras e/ou CMC-7

## Modelos e Características

<b>Homebank</b>	leitura de código de barras
<b>Homebank 10</b>	leitura de código de barras e CMC-7 com hub USB
<b>Homebank 20</b>	leitura de CMC-7 com hub USB

## Características Técnicas

<b>Leitura autodiscriminante</b>	Código de Barras e/ou CMC-7
<b>Padrões de códigos de Barras</b>	Intercalado 2 de 5 e Código 39 [outros padrões de código de barras sob consulta]
<b>Padrões de códigos CMC-7</b>	ECMA e ISO STD 1004-1995 - Máximo de 50 caracteres - Tempo de processamento inferior a 20ms
<b>Configuração</b>	através de cartões de programação
<b>Compatibilidade</b>	Microsoft Windows 9X, ME, NT, 2000, XP, Vista e 7, MAC OS X e Linux
<b>Velocidade de passagem</b>	de 15cm/s a 150cm/s
<b>Indicador visual</b>	leitura correta/incorrecta
<b>Indicador Audível</b>	beep de erro
<b>Fixação</b>	pés de silicone anti-derrapantes
<b>Interface</b>	USB
<b>Alimentação</b>	5Vdc direto do teclado do computador ou da porta USB
<b>Consumo</b>	80 mA
<b>Dimensões</b>	98 mm[C] x 58 mm[L] x 44 mm[A]
<b>Peso</b>	170g
<b>Garantia</b>	12 meses

Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



**Captura de dados  
na medida certa**

Rua das Oiticicas, 77 - Parque Jabaquara  
04346-090 São Paulo - SP  
Tel: 11 5012-0404 Fax: 11 5016-1084  
E-mail: [nonus@nonus.com.br](mailto:nonus@nonus.com.br) - W: [www.nonus.com.br](http://www.nonus.com.br)

Reciclagem - adote esta idéia